



### Исполнение блоков:

Условное обозначение	Кол. каналов	Ток нагрузки канала, мА	Допуск. отклонение вых. напряжения, %	Потреб. мощн., В·А	Наличие защиты	Масса, г	А, мм (ширина)
Увых=24 В							
2000П-24-4-0	4	25	± 5	7	нет	500	100
2000П-24-1-1	1	50	± 1	3,5	от КЗ	350	100
2000П-24-2-1	2			7			
Увых=36 В							
2000П-36-4-1	4	25	± 1	10,5	от КЗ	650	100
2000П-36-1-3	1	50		5	от КЗ и перегрузки	350	100
2000П-36-2-3	2			10,5		650	100

Пример записи обозначения блоков при заказе:

«Блок питания 2000П-24-4-0, ТУ 311-00226253.082-00, 2 шт.»;

«Блок питания 2000П-36-2-3, ТУ 311-00226253.082-00, 2 шт.».

### Комплектность:

Обозначение	Наименование	Кол.
	Блок питания 2000П	1, исполнение в соответствии с заказом
2.087.011 ПС	«Блок питания 2000П». Паспорт	1
2.087.011 РЭ	«Блок питания 2000П». Руководство по эксплуатации	1

